

## Indicadores de Zona

✓ **Indicadores de Zona (1-8)**, se utilizan para visualizar el estado de las zonas del Sistema.  
Ejemplos:

- ✦ **ON** = Zona abierta.
- ✦ **OFF** = Zona Cerrada
- ✦ **Intermitente Rápido** = Zona en situación de Alarma.
- ✦ **Intermitente Lento** = Zona Anulada o seleccionada para anular

✓ **Indicador "AWAY"**. Se utiliza para visualizar que el Sistema se encuentra:



**CONECTADO ("ON")**



**DESCONECTADO ("OFF")**

✓ **Indicador de FALLO**. Visualiza que el sistema ha detectado un fallo. Intermitente, existe un fallo en el Sistema que tiene que ser reconocido



✓ **Indicador de RED**. Se utiliza para visualizar que la alimentación, se encuentra normal o no se encuentra. **Intermitente**, indica que hay fallo de corriente.



## Revisión preventiva

✓ Es muy importante que usted revise su sistema periódicamente, **y como mínimo una vez cada tres meses**. Para ello, proceda de la siguiente forma:

1. Avise a la central receptora que va a realizar la **revisión**.
2. Conecte el sistema de su casa/local y salga. **Espere tres minutos** y entre.

3. Compruebe que el sistema funciona correctamente, dejando sonar la sirena.
4. Desconecte el sistema. En caso de observar alguna anomalía, comuníquelo a la central receptora de alarmas.

IDENTIFICACION DE ZONAS	
ZONAS	DESCRIPCIÓN

Si tiene alguna duda o problema, llámenos: **estamos a su servicio las 24 horas del día todos los días del año.**



**971 318.909**

*Desde 1.986 desarrollamos nuestro trabajo en Ibiza. Lo más importante en **GPS909** es la profesionalidad, la fiabilidad de nuestros sistemas y un servicio personalizado. Para ello, hemos apostado por la formación permanente y la innovación tecnológica, obteniendo un alto nivel de eficacia en el servicio a nuestros clientes*

## GRUPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 909 S.A.

### Manual de Usuario Sistema

### "BOSCH ULTIMA SOLUTION"



**GPS909 S.A.**

CENTRAL: Cmn. Viejo San Mateo, Km 2,700.  
Puig d'en Valls. IBIZA.  
Teléfono: 971 31 61 54 (5 líneas)  
Fax: 971 31 78 86  
E-mail: info@gps909.com  
WWW.GPS909.COM  
©GPS909 S.A.

*La experiencia nos la ha dado el tiempo.*

*La calidad ha sido nuestra elección.*

Manual Realizado según lo establecido en los Artículos 45 y 47 del Reglamento de Seguridad Privada 2364/1994 de 9 de Diciembre

# Consejos Prácticos



*Este es su teclado*



✓ El siguiente manual le ayudará a familiarizarse rápidamente con su sistema de alarma mediante una serie de operaciones básicas que se realizan con el teclado.

## Conexión y Desconexión del Sistema

- ✓ Cuando vaya a salir asegúrese que:
  - Todas las puertas, ventanas y accesos a su casa/local queden correctamente cerrados.
  - Desconecte el aire acondicionado, apague chimeneas, calefacción, estufas o cualquier aparato que pudiese producir cambios de temperatura.
  - Si tiene animales en casa, acomódelos en estancias no protegidas por el sistema, sáquelos de la casa -siempre que sea posible- o déjelos en lugares previamente convenidos con nuestro servicio técnico.

➤ Es conveniente que se encuentre solo al conectar su sistema, puesto que si hubiera más personas en el interior éste no se lo permitiría.

✓ Tanto para **CONECTAR** como para **DESCONECTAR** su Sistema, realice el siguiente proceso:

**CÓDIGO PERSONAL**

1	2	3	4	+	# AWAY
---	---	---	---	---	--------

➤ Salga siempre por la puerta/acceso que previamente haya acordado con nuestro servicio técnico/instalador, ya que si sale por otro, se activarían otras zonas que harían que se disparase el sistema.

➤ Entre solo. Si entra con más personas procure que no se le adelante nadie hasta que el sistema se encuentre desconectado.

## Alarma (sirena activada)

✓ Desconecte el sistema.

**CÓDIGO PERSONAL**

1	2	3	4	+	# AWAY
---	---	---	---	---	--------

✓ Observará un número en la pantalla de su teclado que parpadea de forma rápida. Consulte el manual entregado por el técnico para saber a que zona pertenece. Si son varias las zonas que se han activado, aparecerán los números simultáneamente en la pantalla.

✓ Vuelva a introducir su código. Esta acción borra el salto que ha quedado en la memoria de su alarma. El sistema queda listo para volver a ser conectado.

## Anulación de Zonas

✓ Antes de conectar el sistema puede anular una o varias zonas de protección mediante la siguiente operación:

- Pulse la tecla [**\* STAY**]
- Introduzca su código de cuatro dígitos.
- Vuelva a pulsar [**\* STAY**]
- Si sólo desea anular una zona, Introduzca el n° de zona que desea anular, con un solo dígito y posteriormente dos veces [**\* STAY**]
- Si por el contrario, desea anular más de una zona, introduzca el n° de zona y posteriormente [**\* STAY**] después de cada zona que desee anular.
- Para finalizar la operación de anular zonas pulse dos veces [**\* STAY**]
- Finalmente introduzca su código para conectar el sistema más [**\*AWAY.**]

***Recuerde: anular una zona es desactivar dicha zona. Esta operación sólo se realizará cuando sea estrictamente necesario.***

***\* Para agregar o cambiar códigos personales, contacte con nuestra Central de Alarmas***